

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: NC-SC4L



ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. В этом руководстве объясняется, как безопасно и эффективно использовать зарядное устройство. Пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте этим инструкциям и мерам предосторожности.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – риск взрывоопасных газов

РАБОТАТЬ ВБЛИЗИ СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО АККУМУЛЯТОРА ОПАСНО. АККУМУЛЯТОРЫ ВЫДЕЛЯЮТ ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПРИ КАЖДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

Чтобы снизить риск взрыва батареи, следуйте этим инструкциям, а также инструкциям, опубликованным производителем батареи и любого оборудования, которое вы собираетесь использовать вблизи батареи. Ознакомьтесь с предупредительной маркировкой на этих продуктах и на двигателе.

- Храните в недоступном месте для детей.

- Используйте зарядное устройство для аккумуляторных батарей типа LEAD-ACID, GEL и AGM с рекомендованными характеристиками 4,0–12 Ач (6 В), 4,0–140 Ач (12 В) и 4,0–60 Ач (24 В), которые используются в автомобилях, легком грузовиках, тракторах, самолетах, фургонных, жилых автофургонах, троллейбусных двигателях и т. д. Это зарядное устройство не предназначено для питания низковольтных электрических систем, кроме как для запуска двигателя.

- Используйте это зарядное устройство только для зарядки LiFePO4 12-вольтовых 4-элементных литиевых батарей с номинальной емкостью 3–60 Ач (12 В)*. Не используйте это зарядное устройство для зарядки сухих батарей, которые обычно используются в бытовой технике, или литий-ионных батарей в мобильных телефонах, ноутбуках, электроинструментах и т. д.

ВНИМАНИЕ: Не используйте зарядное устройство с сухими батареями, которые обычно используются в бытовой технике. Эти батареи могут взорваться и стать причиной травм или повреждения имущества.

- Используйте только аксессуары, рекомендованные или проданные производителем зарядного устройства. Использование нереконструированных аксессуаров может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

- Расположите шнур питания зарядного устройства таким образом, чтобы на него нельзя было наступить, споткнуться, повредить или повредить его.

- Не используйте зарядное устройство, если оно подверглось резкому удару, падению или иному повреждению. Отнесите его специалисту или квалифицированному для

осмотра и ремонта.

- Не разбирайте зарядное устройство. Обратитесь к квалифицированному специалисту, если требуется обслуживание или ремонт.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключайте зарядное устройство от розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или очистке.

- Не используйте удлинитель.

- Всегда заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении.

- Не устанавливайте зарядное устройство на легковоспламеняющиеся материалы, такие как ковры, обивка, бумага, картон и т. д.

- НИКОГДА не курите и не допускайте искр или пламени вблизи аккумулятора или двигателя.

ВНИМАНИЕ: РИСК ВЗРЫВООПАСНОГО ГАЗА.

- Используйте зарядное устройство как можно дальше от аккумулятора, насколько это позволяют кабели зарядного устройства постоянного тока.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

- НИКОГДА не заряжайте замерзший аккумулятор.

- НИКОГДА не устанавливайте аккумулятор на зарядное устройство.

- НИКОГДА не размещайте зарядное устройство непосредственно над заряжаемым аккумулятором. Газы от аккумулятора разъедают и повреждают зарядное устройство.

- НИКОГДА не прикасайтесь друг к другу зажимам аккумулятора, когда зарядное устройство находится под напряжением.

- При отключении зарядного устройства тяните за вилку, а не за шнур. Если тянуть за шнур, можно повредить шнур или вилку.

- Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой.

- НИКОГДА не допускайте попадания аккумуляторной кислоты на зарядное устройство.

- НИКОГДА не перезаряжайте батарею.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Надевайте полную защиту для глаз и защитную одежду при работе вблизи свинцово-кислотных аккумуляторов. Всегда имейте кого-то поблизости для помощи.

- Держите под рукой достаточное количество пресной воды, мыла и пищевой соды на случай, если аккумуляторная кислота попадет в глаза, на кожу или на одежду. Немедленно промойте водой с мылом и обратитесь за медицинской помощью.

- Если аккумуляторная кислота попала в глаза, немедленно промойте глаза в течение как минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью.

- Тщательно нейтрализуйте любые разливы кислоты пищевой содой, прежде чем приступить к очистке.

- Снимите с тела все личные металлические предметы, такие как кольца, браслеты, ожерелья и часы. Батарея может произвести ток короткого замыкания, достаточно сильный, чтобы приварить кольцо к металлу, вызывая сильный ожог.

- Не роняйте металлические предметы на батарею.

- Если необходимо снять аккумулятор с автомобиля, чтобы зарядить его, всегда сначала отсоединяйте клемму заземления.